

การตั้งค่า Mac Filter (Block Mac Address) บน HUAWEI HG8122

ขั้นตอนการ Login

พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter โดยการ Login แบ่งเป็น **2 กรณี** ดังนี้

กรณี Login ครั้งแรก

1. ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ password
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login

2. จะแสดงหน้าจอให้เปลี่ยน Password โดยการเปลี่ยน Password จะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

- Password ใหม่จะต้องมีอย่างน้อย 6 ตัว
- จะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 จาก 4 อย่าง คือ ต้องมีตัวเลข ,ต้องมีอักขรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ,ต้องมีอักขรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ และต้องมีอักขรพิเศษ เช่น ` ~ ! @ # \$ % ^ & * () - _ = + \ | [{ }] ; : ' " < , . > / ?.
- ต้องไม่ซ้ำกับ Username หรือมีค่าใดค่าหนึ่งที่ซ้ำกัน
- เสร็จแล้วกด Apply

3. จะกลับมาที่หน้า Login ใหม่ ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อขั้นตอนที่แล้ว
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login

กรณีเคยผ่านหน้า Login ครั้งแรกมาแล้ว ให้กรอกลงในช่องว่าง ดังนี้

- Account : ใส่ admin
- Password : ใส่ Password ตัวใหม่ที่ตั้งมาเมื่อตอน Login ครั้งแรก
- Validate Code : ใส่ตัวอักษรตามแสดงด้านล่างให้ถูกต้อง ถ้าตัวอักษรไม่ชัดสามารถกดปุ่ม Refresh เพื่อเปลี่ยนได้
- กด Login



HUAWEI HG8122

Account : admin

Password :

Validate Code : v r J P E

Refresh

Login

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

ขั้นตอนการตั้งค่า

1. ไปที่เมนู Security > Mac Filter Configuration

- Enable MAC Filter : ทำเครื่องหมายถูก เพื่อเปิดใช้งาน
- Filter Mode : Blacklist = block การใช้งานอุปกรณ์ที่กำหนด , Whitelist =อนุญาตให้ใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ที่กำหนด
- Source MAC Address : ใส่เลข MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ
- กดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกข้อมูล

The screenshot shows the 'Security > MAC Filter Configuration' page on a Huawei HG8122 router. The page includes a sidebar with configuration options like Firewall Level, IP Filter, MAC Filter, Parental Control, DoS, and Firewall Log. The main content area has a yellow instruction box: 'On this page, you can configure MAC filter to prohibit some PCs from accessing the Internet.' Below this, there are fields for 'Enable MAC Filter' (checked), 'Filter Mode' (set to Blacklist), and a table for 'Source MAC Address'. The table has one row with the MAC address 'AA:BB:CC:DD:EE:FF'. At the bottom, there are 'Apply' and 'Cancel' buttons. Annotations with red arrows and numbers 1-4 point to: 1. The instruction box, 2. The Filter Mode dropdown menu, 3. The Source MAC Address input field, and 4. The Apply button. Thai text boxes provide additional context: 'ทำเครื่องหมายถูก' (check mark), 'เลือก Black List เพื่อ Block การใช้งาน' (select Black List to block usage), and 'ใส่เลข Mac Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Block การใช้งาน' (enter Mac Address of device to block usage). A 'กดปุ่ม apply' (press apply button) box is also present.

2. หลังจากบันทึกแล้ว จะพบข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ อยู่ในตาราง Source MAC Address

This screenshot shows the same 'Security > MAC Filter Configuration' page after the settings have been saved. The 'Enable MAC Filter' checkbox is checked, and the 'Filter Mode' is set to 'Blacklist'. The 'Source MAC Address' table now shows a red row with a checkbox on the left and the MAC address 'AA:BB:CC:DD:EE:FF' in the main cell. Below the table, the 'Source MAC Address' input field contains 'AA:BB:CC:DD:EE:FF' and a wildcard '* (AA:BB:CC:DD:EE:FF)'. The 'Apply' and 'Cancel' buttons are still visible.

3. กรณีต้องการลบ Profile การตั้งค่า

- ทำเครื่องหมายถูกหน้า Profile ที่ต้องการลบ
- กดปุ่ม Delete
- กด ตกลง เพื่อยืนยันการลบ

The screenshot shows the Huawei HG8122 web interface for MAC Filter Configuration. The page title is "HG8122" and the user is logged in as "192.168.1.1 มอค่า". The left sidebar contains navigation options: Firewall Level Configuration, IP Filter Configuration, MAC Filter Configuration (highlighted), Parental Control Configuration, DoS Configuration, and Firewall Log Configuration. The main content area shows the MAC Filter configuration settings: "Enable MAC Filter" is checked, and "Filter Mode" is set to "Blacklist". Below these settings is a table of MAC addresses with a checkbox for each. The first row has a checked checkbox and the address "AA:BB:CC:DD:EE:FF". A yellow callout box with a circled "1" and the text "ทำเครื่องหมายถูก" points to the checkbox. To the right of the table are "New" and "Delete" buttons. A yellow callout box with a circled "2" and the text "กดปุ่ม Delete" points to the "Delete" button. A modal dialog box is open in the center, asking "Are you sure you want to delete the MAC filter?". It has a "ตกลง" (OK) button and a "ยกเลิก" (Cancel) button. A yellow callout box with a circled "3" and the text "ยืนยันการลบให้กด ตกลง" points to the "ตกลง" button. The top right corner has a "Logout" link.