

Pictures and details of GCOM GN2000-04GS-2VT

GCOM GN2000-04GS-2VT



Front



Back

- 1) **RF:** port for RG6 to CATV receiver
- 2) **LAN 1-4:** LAN port for RJ45
- 3) **POTS 1-2:** telephone port for Fixed Line Plus
- 4) **ON/OFF:** Power On-Off
- 5) **PWR:** port for Power in Router
- 6) Port for Optical cable



Bottom



Left

- 1) **RESET:** press and hold for 10 seconds, device will Reset itself and restore to factory setting



Right

- Port for USB



GCOM GN2000-04GS-2VT LED status



No.	ไฟ	สถานะ	การทำงาน
1	Power	สีเขียวค้าง	มีไฟเข้าปกติ
		ไม่ติด	ระบบไฟมีปัญหาหรือผิดปกติ
2	Optical	สีเขียวค้าง	มีสัญญาณปกติ ค่า optical power ≥ -27 dBm
		สีแดงกระพริบ	สัญญาณผิดปกติ ค่า optical power < -27 dBm
3	AUTH	สีเขียวค้าง	ลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อย
		สีเขียวกระพริบ	กำลังลงทะเบียนเข้าระบบ
		ไม่ติด	ลงทะเบียนเข้าระบบไม่สำเร็จ
4	LAN 1-4	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อ LAN อยู่
		สีเขียวกระพริบ	มีการเชื่อมรับส่งข้อมูลอยู่
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ LAN
5	Phone 1-2	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อแล้ว หรือ วางหูโทรศัพท์กับตัวเครื่อง
		สีเขียวกระพริบ	ยกหูขึ้น หรือ ใช้สายอยู่ หรือ ไม่มีการเชื่อมต่อ
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ
6	Internet	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อ Internet แล้ว
		สีเขียวกระพริบ	มีการรับส่งข้อมูลอยู่
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Internet
7	VID	สีเขียวค้าง	สัญญาณเปิดอยู่, ค่าสัญญาณดี
		สีเขียวกระพริบ	สัญญาณเปิดอยู่, ค่าสัญญาณค่อนข้างดี
		สีแดงกระพริบ	สัญญาณเปิดอยู่, ค่าสัญญาณไม่ดี

Contents in a box

- Router GCOM GN2000-04GS-2VT
- Adapter
- LAN cable
- User manual



Install GCOM with AP HUMAX Quantum T3A

Since GCOM has no Wireless, you can use Wi-Fi from AP HUMAX Quantum T3A by connecting LAN cable from GCOM to Internet port of AP HUMAX Quantum T3A

