

Back

- 1) ON/OFF: button On/ Off
- 2) 12V=2A: port for electricity to Router
- 3) LAN 1-2: port for LAN cable RJ45
- 4) TEL: port for telephone line for the customers with Fixed Line Plus
- 5) CATV: port for RG6 cable to CATV receiver



Back

- 1) Optical cable port



On the left

- 1) **RESET hole:** if press and hold it for 10 seconds to Reset device and restore to factory settings



On the right No button



DASAN H662GR LED status



No.	ไฟ	สี	การทำงาน
1	PWR	สีเขียวค้าง	มีไฟเข้าปกติ
		สีแดงค้าง	มีไฟเข้าไม่พอ
		ไม่ติด	ไม่มีไฟเข้า
2	Boot	สีเขียวค้าง	เครื่องทำงานปกติ
		สีเขียวกระพริบ	เครื่องกำลังบูท
		ไม่ติด	เครื่องยังไม่พร้อมทำงาน
3	PON	สีเขียวค้าง	ลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อย
		สีเขียวกระพริบ	กำลังลงทะเบียนเข้าระบบ
		ไม่ติด	ลงทะเบียนเข้าระบบไม่สำเร็จ
4	ALM	สีแดงค้าง	สัญญาณมีปัญหา
		ไม่ติด	สัญญาณปกติ
5	Internet	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อ Internet แล้ว
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Internet
6	TEL	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเรียบร้อย
		สีเขียวกระพริบ	มีการใช้สายอยู่
		ไม่ติด	การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงไม่สำเร็จ
7	LAN 1-2	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อ LAN อยู่
		สีเขียวกระพริบ	มีการเชื่อมรับส่งข้อมูลอยู่
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ LAN
8	CATV	สีเขียวค้าง	มีสัญญาณ CATV
		สีแดงค้าง	ไม่มีสัญญาณ CATV

Contents in a box

- Router DASAN H662GR
- Adapter
- LAN cable
- User manual



How to install DASAN H662GR with AP Humax Quantum T3A

DASAN H662GR has no Wireless , so it needs to use AP Humax Quantum T3A to connect Wi-Fi by connecting LAN cable from DASAN H662GR to Internet port on AP Humax Quantum T3A

