

วิธีการเชื่อมต่อและตรวจสอบสถานะ Wi-Fi ของกล่อง TrueID TV Version2 รุ่น T3AMX3

- 1. เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า
 - 1.1. ∩ตปุ่ม Home
 - 1.2. ให้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่รูปพันเฟือง ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม OK ที่ธีโมท
 - 1.3. หรือ กตปุ่มเลข 0 ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโดยตรง



2. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่ เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต(Network and Internet) แล้วกตปุ่ม OK ที่ธีโมท

การตั้งค่า	0
ทำแนะหน้า	1 2 3
ตั้งที่กลงโครณ์ตางคณ	4 5 6
โข้ข้อนี้มีอนุมาร์เนียองทุ่น ใข้ข้อนี้มีอนคสสรุปภาพ วิดีโอ และเนื้อหา × อื่นอ จากโทรสัชเช้	7 8 9
	· · ·
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต Philkky_fickkY	« ок »
🔿 บัญชีนอะการองชื่อเข้าใช้	· ·
phikky@gmail.com	to 🚸 🙆
💎 ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	NETFLIX
รีรี ทรไอดี	+ 11 ^ 11
	- 4
<u>สแต่</u> พรูวิชินส์	true
~	



- 3. การเปิด Wi-Fi
 - กดปุ่ม OK ที่ธีโมท สัญลักษณ์ด้านขวา เป็นสีฟ้า แสดงสถานะว่า เปิดให้งาน Wi-Fi



- 4. การปิด Wi-Fi
 - กดปุ่ม OK ที่ธีโมท สัญลักษณ์ด้านขวา เป็นสีเทา แสดงสถานะว่า ปิดใช้งาน Wi-Fi





5. การเชื่อมต่อ Wi-Fi

5.1. ให้ปุ่มทิศทางเลือกชื่อสัญญาณ ที่ต้องการใช้งาน และกดปุ่ม OK ที่ธีโมท



5.2. ใส่ธทัสพ่าน โดยกตปุ่มตัวเลข หรือให้ปุ่มทิศทางเลือกตัวอักษธ ตามธทัสที่ตั้งไว้ กรอกเรียบร้อยแล้ว เลื่อนไปที่สัญลักษณ์ Enter ที่มุมขวาล่างของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นกตปุ่ม OK ที่ธีโมท





5.3. หลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อย ที่ชื่อสัญญาณ จะแสดงข้อความว่า เชื่อมต่อแล้ว(Connected)



- 6. ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 - 6.1. เลือกชื่อสัญญาณที่เชื่อมต่อแล้ว และกดปุ่ม OK ที่ธีโมท

เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต	0
Wi-Fi 💿	1 2 3 4 5 6
เครือขายที่ไข้งาน ได้ Phikky_fickkY เชื้อมต่อแล้ว	7 8 9
 @ TrueHiSpeed 	« ok »
💎 aisfibre_2.4G 🔒 ดูทั้งหมด	
ต่วเลือกอื่นๆ เพิ่มเครือข่ายใหม่	+ H A A
สแกนอยู่เสมอ โปปกิการต่ามหน่งของ Google และแอปอื่นๆ	true



- 6.2. จะพบสถานะการเชื่อมต่อดังนี้
 - การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(Internet connection) คือ สถานะการเชื่อมต่อ
 - ที่อยู่ IP(IP address) คือ ที่อยู่ IP ที่ได้รับจา∩ Router
 - ที่อยู่ MAC(MAC address) คือ ท_ีมายเลข Mac address ของอุป∩รณ์
 - ความแรงสัญญาณ(Signal strength) คือความแรงสัญญาณ ระท_{ี่}ว่างกล่อง TrueID TV และ Router
 - การตั้งค่าพร็อกซี่(Proxy settings) คือ แสดงสถานะว่ามีการตั้งค่า proxy ไว้หรือไม่
 - การตั้งค่า IP(IP settings) คือ แสดงสถานะว่ามีการตั้งค่า IP ไว้หรือไม่
 - ไม่จ่าเครือข่าย(Forget network) คือ ให้สำทรับลบชื่อสัญญาณเดิม เพื่อเชื่อมต่อใหม่

Phikky_fickkY 1 2 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อมลัง 4 5 ที่อยู่ IP 7 8	
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อแล้ว ที่อยู่ IP 7 8	٩
11 กระบบหองเสรา 4 5 เชื่อมต่อแล้ว 7 8 ที่อยู่ IP	
Nay IP	
192.166.1.48	10
You MAC bsofraarschede	
* ок	*
ຄວາມແຮະສະດູດູາດເ ນອດເປັນມ	
การตั้งค่าพรือกซิ	9
ໃນກ	
การตั้งค่า IP + 🕨	
ไม่จำเครือข่าย	

true

7. การลบชื่อสัญญาณ Wi-Fi

7.1. เลือกชื่อสัญญาณที่เชื่อมต่อแล้ว และกดปุ่ม OK ที่ธีโมท



7.2. ให้ปุ่มทิศทางเลื่อนลงไปที่ ไม่จำเครือข่าย(Forget network) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท





7.3. เลือก ตกลง(OK) และกตปุ่ม OK ที่ธีโมท



7.4. จากนั้นหน้าจอจะแสดงชื่อสัญญาณ และสถานะว่า ไม่ได้ชื่อมต่อ(Not connect)

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน การลบชื่อสัญญาณ Wi-Fi

Phikky_fickkY	-		(0)
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	1		
ไม่ได้เชื่อมต่อ	4		6
	7		
	1		Ū.
	**	ок	*
	5	Netre III	â
		NETFLI)	_
	104	de	
		true	
~			



8. การทดสอบความเร็ว

- - 8.1.1. ใท้∩ดปุ่ม Back ที่ธีโมท
 - 8.1.2. แล้วใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนลงไปที่ ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต(Test Internet Connection) และกดปุ่ม OK ที่ธีโมท

	การตั้งคำ	- · (0)
	อื่นๆ จากโหรศัพษ์	1 2 3
	การตั้งค่าทั่วไป	4 5 6
	เครือข่ายและอื่นเทอร์เน็ต Phikky_fickkY	
	บัญชีนละการลงชื่อเข้าใช้ phikky@gmail.com	
	🐬 ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	
	1 หรูไอดี	
	รมด ทรูวิชิ่นส์	(+) (+) (A)
	🚔 ช่องทีวีแบบสด	1 J
	🛠 ตรวจสอบเบื้องต้น	true
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~	

- 8.2. รอประมาณ 30 วินาที กล่องจะทำการทดสอบความเร็ว และแสดงพล
  - โดยหัวข้อด้านบบ จะแสดงสัญลักษณ์ Wi-Fi และชื่อสัญญาณ

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ปัง ดาวน์โหลด อัปโหลด * ความเร็วในการเชื่อมต่อเป็นเพียงคำประมาณเท่านั้น	<ul> <li>"Phikky_fickkY"</li> <li>192.168.1.48</li> <li>12.54 ms</li> <li>350.15 Mbps</li> <li>123.46 Mbps</li> </ul>	)	เกลับไปที่การตั้งค่า หดสอบอีกครั้ง			
					true	