

การตั้งค่าแชร์อินเตอร์เน็ตพ่าน Wi-Fi บน Samsung Galaxy J7 Pro

1. หน้าจอหลัก แตะขอบต้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน



เลือก การตั้งค่า (Settings)





3. เลือก **การเชื่อมต่อ (Connections)**

PR.	Vot 45+ 내 69% 🖹 12:19	
การต่	เ้งค่า Q	<
	การเชื่อมด่อ Wi-Fi, บลูทูธ, การใช้ข้อมูล, โหมดการบิน	Wi เชื่อ:
Ľ)»	เสียงและการสั้น เสียง, ระบบสั่น, ห้ามรบกวน	การ
	การแจ้งเดือน บล็อก อนุญาด จัดให้มีความสำคัญ	บลู เชื่อ:
Å	จอภาพ ความสว่าง, ตัวกรองแสงสีฟ้า, หน้าจอหลัก	การ
	วอลเปเปอร์และธีม วอลเปเปอร์ ซีม ไอคอน	ม ปิดก
£3	คุณสมบัติขั้นสูง เกม, โหมดมือเดียว	เปิด
(1)	การบำรุงรักษาอุปกรณ์ แบดเดอรี่ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล หน่วยความจำ	เครื
00	แอพ แอพพื้นฐาน, การอนุญาดแอพ	ตัวร่
P	หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน ล็อกหน้าจอ, ลายนิ้วมือ	ตำ า ควาะ
	Cloud และบัญชีผู้ใช้ Sensung Cloud แน็คอังพบละดับค่า	การ

4. เลือก **ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเตอร์เน็ต**

(Mobile hotspot and tethering)





 จากนั้นเลือก ฮอตสปอตมือถือ (Mobile hotspot)

	Ver) 4G JII 69% 🗎 12:19
< ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อิน	เตอร์เน็ต
ฮอตสปอตมือถือ ปิด	
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ แชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์นี้	
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB ไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB	\bigcirc

- 6. ตรวจสอบการตั้งค่าตังนี้
 - AndroidAP : ชื่อเครือข่ายที่แสดงเมื่อแชร์สัญญาณ สามารถแก้ไขได้
 - รทัสพ่าน : เป็นรทัสพ่านสำหรับการเชื่อมต่อ สามารถ แก้ไขได้

► Voi) 4G+ LTE ++ ↓1 69% 🗎 12:	:19
< ฮอดสปอดมือถือ	
ปิด	
AndroidAP 1	
รหัสผ่าน	
True1234 2	
วิธีใช้	
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณ เป็นอินเทอร์เน็ดแอคเซส พอยท์ได้ โดยใช้ฮอตสปอตมือถือ ซึ่งจะอนุญาตให้เชื่อมต่อ กับ อุปกรณ์อื่นได้ถึง 10 เครื่องผ่าน Wi-Fi อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผ่านเครือข่ายมือถือของคุณ	
คุณสามารถสร้างโปรไฟล์อุปกรณ์ที่อนุญาด และดั้งค่าโหมดการ เชื่อมต่อ สำหรับอุปกรณ์นั้น	
การใช้ฮอตสปอตมือถือ จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และ	



7. สังเกตด้านบน สถานะ **ฮอตสปอตมือถือ** ปิดอยู่

		Voi) 4G LTE st	ul 69% 🛢 12:20
< ฮอตสา	ไอตมือถือ		:
ปิด			
	ndroidAP		
รหัสผ่าน —			
True1234			
วิธีใช้			
คุณสามารถใ พอยท์ได้ โด กับ อุปกรณ์อื่ สามารถเข้าถึ	ช้อุปกรณ์ของคุณ เป็บ ขใช้ฮอดสปอดมือถือ นได้ถึง 10 เครื่องผ่า งอินเทอร์เน็ด ผ่านเค	นอินเทอร์เน็ตแอค ซึ่งจะอนุญาตให้เ น Wi-Fi อุปกรณ์ที่ เรือข่ายมือถือของเ	เชส ชื่อมต่อ เชื่อมต่อจะ คุณ
คุณสามารถส เชื่อมต่อ สำห	ร้างโปรไฟล์อุปกรณ์เ เรับอุปกรณ์นั้น	ที่อนุญาต และตั้งค่	ำโหมดการ
การใช้ฮอตส <u>า</u> การใช้ฮอตสา	ปอตมือถือ จะเพิ่มการ	รใช้พลังงานแบตเด	ดอรี่ และ

 แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิดใช้งาน เมื่อเปิดแล้วปุ่มจะเป็นสีฟ้า และมีสัญลักษณ์การแชร์อินเตอร์เน็ตแสดงขึ้น

	Vi) 4GII 69% ■ 12:20
< ฮอตสปอตมือถือ	:
เปิด	1
AndroidAP	
รหัสผ่าน	
True1234	
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	
ไม่มีอุปกรณ์	
วิธีเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เครื่องอื่น	
 เปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่จะแชร์การเชื่อมต ของคุณ เลือก AndroidAP จากรายการเครือข่าย เชื่อมต่อกับ AndroidAP โดยการใส่ True ผ่าน 	iอเครือข่ายมือถือ Wi-Fi ที่พร้อมใช้งาน e1234 เป็นรหัส



เมื่อมีอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อฮอตสอตมือถือที่เปิดไว้
 => ที่ทัวข้ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (CONNECTED
 DEVICES) จะปรากฏชื่ออุปกรณ์ที่จับใช้สัญญาณ
 ขึ้นมา

ि ह	LTE 👯 기1 69% 🛢 12:21
< ฮอดสปอตมือถือ	:
เปิด	
AndroidAP	
รหัสผ่าน	
True1234	
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	
Georgess	+
วิธีเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เครื่องอื่น —	
 เปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่จะแชร์ก ของคุณ เลือก AndroidAP จากรายการเผ เชื่อมต่อกับ AndroidAP โดยกา ผ่าน 	ารเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ กรือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งาน รใส่ True1234 เป็นรหัส

10. เมื่อเข้าหน้าจอการแจ้งเตือน (Notification) จะ ปรากฏสถานะว่ามีเชื่อมต่อแล้ว 1 อุปกรณ์แล้ว (1 device connected)

12:21 อ. 6 มีนาคม			\$
	8 🚫	Ŭ	4
I ระบบ Android 12:21 ∽ จับภาพหน้าจอแล้ว แดะที่นี่เพื่อดู			
🗟 ระบบ Android เชื่อมด่อ1 อุปกรณ์แล้ว แตะที่นี่เพื่อดั้งค่า			
	บล็อกการแ	จ้งเดือน	ลบทั้งหมด
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ———			
Georgess-iPhone			+
วิธีเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เครื่	องอื่น		
 เปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ท ของคุณ เลือก AndroidAP จาก เชื่อมต่อกับ AndroidA ผ่าน 	ที่จะแชร์การเชื่อ เรายการเครือข่ เP โดยการใส่ T	มมต่อเครือข่ าย Wi-Fi ที่ท True1234 เทื	ายมือถือ พร้อมใช้งาน ปันรหัส

RUE 3G+ | TRUE-F



11. ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ของอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อใช้งาน สามารถตรวจสอบได้โดยการแตะที่ชื่ออุปกรณ์นั้นๆ

12. จะปรา∩ฏข้อมูลธายละเอียดขึ้นมา

- IP แอตเตรส์ (IP address)
- MAC แอตเตรส์ (MAC address)
- ເວລາເຮືອນຕ່ອ (Connection time)
- ระยะเวลาการเชื่อมต่อ (Connection duration)

		(mini 19 개년 69% 🛢 12
<	ฮอตสปอตมือถือ	:
เปิด		
	AndroidAP	
5°*	Georgess	
E	IP แอดเดรส 192.168.43.205	
((MAC แอดเดรส 78:7B:8A:E7:B3:27	
1	เวลาเชื่อมต่อ 6/3/18 12:20	
(A 6)	ระยะเวลาการเชื่อมต่อ ^{00:00:26}	1,
		ตกลง

P	Viii 45 내 69% 🛢 12:21
< ฮอตสปอตมือถือ	:
เปิด	
AndroidAP	
รหัสผ่าน	
True1234	
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	
Georgess	+
วิธีเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เครื่องอื่น —	
 เปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่จะแชร์ ของคุณ 	าารเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ
 เลือก AndroidAP จากรายการ เชื่อมต่อกับ AndroidAP โดยก ผ่าน 	เครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งาน ารใส่ True1234 เป็นรหัส



 ก้าต้องการเพิ่มอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ ไปยังอุปกรณ์ ที่อนุญาต ในกรณีที่ จำกัดการใช้งาน ให้สามารถใช้ได้ เฉพาะอุปกรณ์ที่อนุญาต (Allowed devices) เท่านั้น => ให้แตะสัญลักษณ์บวก (+) ด้านขวามือ ของอุปกรณ์นั้น ๆ

•	💥 👬 🖓 🖓 🖓 🖬 12:21
< ฮอตสปอตมือถือ	:
เปิด	
AndroidAP	
รหัสผ่าน	
True1234	
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	
Georgess-iPhone	+
วิธีเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เครื่องอื่น -	
 เปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่จะแช ของคุณ เลือก AndroidAP จากรายกา เชื่อมต่อกับ AndroidAP โดย ผ่าน 	ร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ เรเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งาน การใส่ True1234 เป็นรหัส

- 14. จะปรากฏท_{ี่}น้าจอแสดงข้อมูลเพิ่มไปยังอุปกรณ์ที่ อนุญาต (Add to Allowed devices) :
 - ชื่ออุปกรณ์ (Device name) => สามารถเปลี่ยนชื่อ
 ได้ (แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วใช้งานไม่ได้ แนะน่าให้ใช้ชื่อให้ตรง
 ตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)
 - MAC แอตเตรส (MAC address) => แสดงข้อมูล เท่านั้น
 - จากนั้น ถ้าต้องการเพิ่ม => แตะ เพิ่ม (ADD) มุมล่าง
 ขวามือ เพื่อเพิ่มอุปกรณ์นี้เข้าไป





15. กาธตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติม > แตะปุ่มเมนู

			Voi) 4G LTE ++ 11	58% 🗎 12:24
< ฮอ	ดสปอดมือถือ			
ปิด				
	AndroidAP			
รหัสผ่าน				
True12	34			
วิธีใช้ —				
				-
คุณสามา พอยท์ได้ กับ อุปกร สามารถเร	รถใช้อุปกรณ์ของ ์ โดยใช้ฮอดสปอเ ณ์อื่นได้ถึง 10 เค ข้าถึงอินเทอร์เน็ด	คุณ เป็นอินเทอ ดมือถือ ซึ่งจะอา รื่องผ่าน Wi-Fi ผ่านเครือข่ายม์	ร์เน็ดแอคเซ นุญาตให้เชื่อ อุปกรณ์ที่เชื่ มือถือของคุถ	ส มต่อ อมต่อจะ เ
คุณสามา [.] เชื่อมต่อ	รถสร้างโปรไฟล์อ สำหรับอุปกรณ์นั้เ	ปกรณ์ที่อนุญาต เ	ด และตั้งค่าโ	หมดการ
การใช้ฮอ	ดสปอดมือถือ จะ	เพิ่มการใช้พลัง	งานแบดเตอ	ີ່ ແລະ

16. จะปรากฏเมนูต่างๆ > เมนู 1 : แตะอุปกรณ์ที่

อนุญาต (Allowed devices)

	Voi) 4G LTE 47 11 6	8% 🛢 12:24
< ฮอตสปอตมือถือ	อุปกรณ์ที่อนุญาต	
ปิด	กำหนดค่าฮอตสปอ	ดมือถือ
AndroidAP	การตั้งค่าหมดเวลา	
รหัสผ่าน		
True1234		
วิธีใช้		
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณ เรื่ พอยท์ได้ โดยใช้ฮอดสปอดมือถึ กับ อุปกรณ์อื่นได้ถึง 10 เครื่องผ่ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผ่านเ	ป็นอินเทอร์เน็ตแอคเซส ไอ ซึ่งจะอนุญาตให้เชื่อม ่าน Wi-Fi อุปกรณ์ที่เชื่อ เครือข่ายมือถือของคุณ	เด่อ มด่อจะ
คุณสามารถสร้างโปรไฟล์อุปกรถ เชื่อมด่อ สำหรับอุปกรณ์นั้น	น์ที่อนุญาต และตั้งค่าโห	เมดการ
การใช้ฮอดสปอดมือถือ จะเพิ่มก อารใช้ รวมข้านว	ารใช้พลังงานแบตเตอรี่	ແລະ



- 17. จะปรากฏท_{ี่}น้าจออุปกรณ์ที่อนุญาต (ALLOWED DEVICES) => แตะ เพิ่ม (ADD) มุมบนขวามือ
- 18. จะปรา∩ฏท_{ี่}น้าจอเพิ่มไปยังอุป∩รณ์ที่อนุญาต

(Add to Allowed devices) :

- ชื่ออุปกรณ์ (Device name) : กรอกชื่ออุปกรณ์
 ให้ตรงตามอุปกรณ์นั้นๆ
- MAC แอตเตรส (MAC address) : กรอกข้อมูล
 MAC แอตเตรส หรือ Wi-Fi MAC ของออุปกรณ์ นั้นๆ
- จากนั้น แตะ เพิ่ม (ADD) ด้านล่างขวามือ => จะ
 ปรากฏชื่ออุปกรณ์ในรายการ และสามารถสั่งเปิดใช้งาน
 ได้เลย

ļ	Vei) 4G .1 68% ∎ 12:24						Vot) LTE	4 <u>9</u> l 68	3% 🕯
🔇 อุปกรณ์ที่อนุญาต	เพิ่ม	<	อุปก	ารณ์ที่อนุเ	บาด				U
ฉพาะอุปกรณ์ที่อนุญาตเท่านั้น ้อมต่อได้เฉพาะอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น		เฉท เชื่อง	งาะอุป ศ แต่อได้เฉ	ารณ์ที่อนุ เพาะอุปกรณ์	ญาตเท่ ที่ได้รับอา	านั้น มอเวตเท่านั้	້ຳາ		C
			เพิ่ม'	ไปยังอุป	กรณ์ที่อ	นุญาต			
			ชื่ออุป	กรณ์					
			MAC	แอดเดรส	:	:	:	:	_
							ยกเลิก	u	พื่ม
ไม่มีอุปกรณ์									
		1	2	3	4 5	6	7	8	9
		Q	W	E	RT	Y	U	I	C
			A	S D	F	GH	ł J	К	L
				zx	С	VE	3 N	м	
		U							



19. เมนู 2 : แตะ กำหนดค่าฮฮตสปอตมือถือ (Configure Mobile hotspot) = จะเป็นการตั้งค่าแบบละเอียด

	LTE ++ ما1 68% ∎ 12:24					
< ฮอตสปอตมือถือ	อุปกรณ์ที่อนุญาต					
ปิด	กำหนดค่าฮอดสปอตมือถือ					
AndroidAP	การตั้งค่าหมดเวลา					
รหัสผ่าน						
True1234						
วิธีใช้						
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณ เ พอยท์ได้ โดยใช้ฮอดสปอตมือถื กับ อุปกรณ์อื่นได้ถึง 10 เครื่องผ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผ่าน	ป็นอินเทอร์เน็ดแอคเชส โอ ซึ่งจะอนุญาตให้เชื่อมต่อ ว่าน Wi-Fi อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะ เครือข่ายมือถือของคุณ					
คุณสามารถสร้างโปรไฟล์อุปกรถ เชื่อมต่อ สำหรับอุปกรณ์นั้น	ณ์ที่อนุญาต และตั้งค่าโหมดการ					
การใช้ฮอดสปอดมือถือ จะเพิ่มก ออร ใ ช้งานข้อมอ	าารใช้พลังงานแบดเตอรี่ และ					

<u>ດລະໃຫ້ ເວເຫັດເເດ</u>



20. จะปรากฏหน้าจอกำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ

(Configure Mobile hotspot) :

- ชื่อเครือข่าย (Network name)
- ช่อนอุป∩รณ์ส่วนตัว (Hide my device)
- ระบบป้องกัน (Security) = มี 2 ค่าคือ :
- เปิด (Open) = ไม่มีธทัสพ่าน
- WPA2 PSK = มีธศัสพ่าน (ค่ามาตรฐานจะเลือกที่ค่านี้)
- ธทัสพ่าน (Password) : ถ้าเลือกระบบป้องกันเป็นเปิด จะไม่ปรากฏข้อนี้
- แสดงการตั้งค่าขั้นสูง (Show advanced options)
 => เมื่อแตะแล้วจะปรากฏเมนูเพิ่ม :
- Broadcast channel = สามารถกำหนดเช่องความถี่ได้ ตั้งแต่ อัตโนมัติ (Auto), 1 – 11 เพื่อป้องกันปัญหา การชนกันของคลื่นสัญญาณที่ปล่อยออกไป (ค่า มาตรฐานคืออัตโนมัติ)
- PMF : ค่ามาตรฐานเป็นปิด

2								Voi) 4 LTE	iet Jill (68%	12:24
<	กำ	หนดค่า	าฮอดเ	สปอด	ดมือถือ)					
1	ชื่อเครือข่าย AndroidAP										
(🔵 ช่อนอุปกรณ์ส่วนดัว										
ระบบป้องกัน											
	WPA2 PSK 🔻										
8	รหัสผ่าน True1234										
ใส่รหัสผ่านที่มีด้วอักษรอย่างน้อย 8 ดัว											
	ยกเลิก บันทึก										
			-		-		-			0	
	2	3		1	5	6	/	-	8	9	0
q	W	e			t	у	u		i	0	р
ć	a	s	d	f	g	h		j	k		I
Ŷ		z	x	с	v	b		n	m		\propto
!@;	#	ැලා		₫E	inglish	(US)	Þ		•		ถัดไป



21. เมนู 3 : การตั้งค่าหมดเวลา (Timeout settings)

1

<

ปิด

(B

รหัสผ่าน

วิสีใช้

True1234

ฮอตสปอตมือถือ

AndroidAP

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณ เป็นอินเทอร์เน็ดแอคเชส พอยท์ได้ โดยใช้ฮอตสปอตมือถือ ซึ่งจะอนุญาตให้เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ สำหรับอุปกรณ์นั้น

กับ อุปกรณ์อื่นได้ถึง 10 เครื่องผ่าน Wi-Fi อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผ่านเครือข่ายมือถือของคุณ

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์อุปกรณ์ที่อนุญาต และตั้งค่าโหมดการ

การใช้ฮอตสปอตมือถือ จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และ

Ven) 4G* 11 68% 🗎 12:24

อุปกรณ์ที่อนุญาต

การตั้งค่าหมดเวลา

กำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ

- 22. จะปรากฏฑน้าจอการตั้งค่าฑมตเวลา (Timeout settings) = สำหรับปิตใช้งานฮอตสปอตมือถือโดย อัตโนมัติ ถ้าไม่มีการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ มีตัวเลือก ดังนี้ :
 - ไม่มีการทีมดเวลา (Never timeout)
 - 5 นาที / 10 นาที / 20 นาที (ค่ามาตรฐานเลือกที่ค่านี้) /
 30 นาที และ 60 นาที



คุณสามารถสร้างโปรไฟล์อุปกรณ์ที่อนุญาต และตั้งค่าโหมดการ เชื่อมต่อ สำหรับอุปกรณ์นั้น

การใช้ฮอดสปอดมือถือ จะเพิ่มการใช้พลังงานแบดเดอรี่ และ การใช้ หาะพ้านา

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPAN	Y LIMITED
18 TRUE TOWER, RATCHADAPHISEK R	OAD,
HUAI KHWANG, BANGKOK10310 THA	LAND
WWW.TRUECORP.CO.TH	