

## การตั้งค่า Dynamic DNS สำหรับ DASAN H660RW (With Wireless)

1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN



2. เมื่อดำเนินการ เลือก Advance Setup

Language: English | **Advance Setup** | Log Out | xPON ONU

**Easy Page Setup**

**WAN Connections**

PPPoE

| Interface | Username              | Password | VLAN |
|-----------|-----------------------|----------|------|
| WAN0      | 18d07176eed0@truehisp | *****    | 100  |

**LAN**

DHCP :  Disabled  Enabled  
Lease Time : 86400

DNS

DNS Mode :  Automatically  Manually  
Primary DNS : 8.8.8.8  
Secondary DNS : 8.8.4.4

**Ethernet Port Status**

| Port | Admin | Status | Mode      |
|------|-------|--------|-----------|
| 1    | Up    | Up     | Full/1000 |
| 2    | Up    | Down   | Na/Na     |
| 3    | Up    | Down   | Na/Na     |
| 4    | Up    | Down   | Na/Na     |

**Dynamic DNS**

Dynamic DNS :  Activated  Deactivated  
Interface : WAN0  
Service Provider : www.dyn.com  
My Host Name :  
Username :  
Password :

**Modem Password**

Username : admin  
New Password :  
Confirm Password :

APPLY CLEAR REBOOT

### 3. ไปที่ **Advance Setup > Dynamic DNS** ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้

- **Dynamic DNS:** เลือก **Activated**
- **WAN Interface:** ไม่ต้องแก้ไข
- **Service Mode:** เลือก **Automatically**
- **Service Provider:** เลือกผู้ให้บริการ Dynamic DNS ตามที่ลูกค้าสมัครไว้
- **My Host Name:** ให้ลูกค้าพิมพ์ชื่อ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้
- **Username:** ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
- **Password:** ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
- กด **APPLY**

