

การเชื่อมต่อ Wi-Fi บน Windows 10 กับ True IoT Router WiFi

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ True IoT Router WiFi และ Computer ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (Update Patch ล่าสุด July 2017)

- 1. สังเกตที่True IoT Router WiFi สังเกตด้านล่างอุปกรณ์ จะพบสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้จำข้อมูล
 - WLAN NAME (SSID) : ชื่อเครือข่าย = True_loT_Router_WiFi_47776
 - WLAN KEY : รทัสพ่าน = 30247776 (หรือรทัส 8 ตัวสุดท้ายของเลข IMEI อุปกรณ์) (แต่ล่ะอุปกรณ์ข้อมูลจะไม่เหมือนกัน)

true	True IoT Router WiFi
WLAN NAME(SSID): Tru	e_loT_Router_WiFi_47776
WEAN RET.30247778 Device Manager Website Website User Name:adn Website Password:pass IMEI: 861425030247	e :http://192.168.0.1 nin sword 7776
S/N: 320175140914	
CLASS B	



2. กลับมาที่หน้าจอ Desktop บนเครื่องคอมพิวเตอร์



- 3. สังเกตมุมล่างขวามือของหน้าจอ
 - รูปสถานะ Wi-Fi เป็น กากบาทสีแดงบนรูปพัด = ปิด Wi-Fi => คลิกที่หัวข้อนี้
 - จะปรากฏหน้าจอ Wi-Fi Turned Off => ที่ไอคอน Wi-Fi (มีรูปพัด) เป็นสีเทา = ปิด => คลิกที่หัวข้อนี้

	Wi-Fi Ga Turne Turn Wi-Fi b	d off ack on	8-141- <i>1</i> .		
	Manually				~
	Network & Change setting	Internet settir gs, such as makin	<u>ngs</u> g a connect	ion metered.	
R	<i>(</i>	r∱> Airplane mode	(ආ) Mobile hotspot		
n an ann an Mura An An Sao An Ang		1 🐖	්ා) ENG	1:44 PM 13-Jul-17	\Box



4. จา∩นั้น

- ไอคอน Wi-Fi (รูปพัด) จะเป็นสีฟ้า = เปิด
- ระบบจะคันหาสัญญาณในธัศมีที่สามารถจับเพื่อใช้งานได้ => เลือกสัญญาณ True_IoT_Router_WiFi_47776 (อ้างอิงตามรูปในข้อ 1.)





5. จากนั้นจะปรากฏปุ่ม Connect ให้คลิกปุ่มนี้ *ถ้าไม่ต้องการให้ Windows 10 จับสัญญาณ Wi-Fi ของ True IoT Router WiFi อัตโนมัติ ให้เอาเครื่องหมายถูกตรง Connect automatically ออก

(î.	.@ Tr Secure	rueMove H d				
(h.	True_IoT_Router_WiFi_47776 Secured					
	Connect automatically					
				Connect		
(h.	truemo Secure	g mt d				
(k	@NonvoiceTeam Secured					
(e	🖉 Banana2 🗸 🗸					
<u>Network & Internet settings</u> Change settings, such as making a connection metered.						
(î.		<i>ч</i> Ъ				
Wi-Fi		Airplane mode	hotspot			
		^ *@.	⊲් ୬) ENG	1:46 PM 13-Jul-17		



6. รอสักครู่ จะปรากฏช่องให้กรอกรหัสพ่าน (Enter the network security key)



true

7. จา∩นั้น

- กรอกรทัสพ่าน = 30247776 (แต่ล่ะอุปกรณ์ข้อมูลจะไม่เหมือนกัน)
- ∩αປຸ່ม Next





 ระบบจะทำการเชื่อมต่อ โดยปรากฏสถานะ Connecting... Verifying and connection และรูปสัญลักษณ์ Wi-Fi (รูปพัด) ข้างล้างจะปรากฏสีขาว พร้อมด้วยเครื่องหมายตกใจ รอสักครู่

							\sim
(le	True_lo Conne Verifyir	oT_Router_W cting ng and conne	/iFi_477 ••• ecting	76			
					Cancel		
¶a.	.@ T Open	RUEWIFI					
(h.	.@ Ti Secure	rueMove H ed					
(h.	Banana Secure	a2 ed					
(h.	mango Secure	o2 ed					
ſ.	truemgmt						
<u>Network & Internet settings</u> Change settings, such as making a connection metered.							
(î.		ър.	(y) Mobil				
Wi-Fi		Airplane mod	e hotsp	ot			
		^ <i>[</i> [ta)) El	NG 1	1:50 PM 3-Jul-17	\Box	



 เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏก่าว่า Connected, secured ที่ชื่อเครือข่าย และมุมล่างขวามือ สัญลักษณ์ Wi-Fi (รูปพัต) จะเป็นสีขาว (ไม่มีเครื่องหมายตกใจ)







10. ทดสอบเข้า Web Browser เช่น Google Chrome เข้า Website www.truemove-h.com